

表 1/3オクターブバンド量を周波数補正量に変換するための、周波数制限^{a)}を伴う手腕振動の周波数補正係数 W_{hi}
ISO 5349-1 (JIS B 7761-3) 抜粋

| 周波数バンド番号 ^{b)} i | 公称中心周波数 Hz | 補正係数 W_{hi} |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| 8 | 6.3 | 0.727 |
| 9 | 8 | 0.873 |
| 10 | 10 | 0.951 |
| 11 | 12.5 | 0.958 |
| 12 | 16 | 0.896 |
| 13 | 20 | 0.782 |
| 14 | 25 | 0.647 |
| 15 | 31.5 | 0.519 |
| 16 | 40 | 0.411 |
| 17 | 50 | 0.324 |
| 18 | 63 | 0.256 |
| 19 | 80 | 0.202 |
| 20 | 100 | 0.160 |
| 21 | 125 | 0.127 |
| 22 | 160 | 0.101 |
| 23 | 200 | 0.0799 |
| 24 | 250 | 0.0634 |
| 25 | 315 | 0.0503 |
| 26 | 400 | 0.0398 |
| 27 | 500 | 0.0314 |
| 28 | 630 | 0.0245 |
| 29 | 800 | 0.0186 |
| 30 | 1000 | 0.0135 |
| 31 | 1250 | 0.00894 |

注^{a)} フィルタ応答及び許容値用 (JIS B 7761-1を参照する。)
注^{b)} 添え字 i は、JIS C 1514に従った周波数帯域番号。